

Céliane™

розетки мультимедийные, телевизионные
точки доступа Wi-Fi



673 80 (Алюминий)



673 96 (Норка)



673 88 (Кожа Классик)

Таблица выбора лицевых панелей (стр. 518-519)

Упак.	Кат. №	Розетка мультимедийная RJ45
10	673 96	Розетка RJ 45 STP кат. 6 с этикеткой Для подкл. телевизора, телефона, компьютера. Топология каб. сети – «звезда». На лиц. панели держатель этикеток для маркировки подкл. типа мультимедийного разъема

		Точки доступа Wi-Fi Для доступа к сети Ethernet компьютера с картой Wi-Fi без подкл. к розетке RJ 45. Уст. в дополнение к розетке RJ 45 для возм. подкл. к сети неск. пользователей без привязки к стационарн. раб. месту Подключение к коммуникац. сети через коннектор RJ 45 (с исп. кабеля не ниже 5 кат.) Рекомендуется уст. в 2-местной монтажной коробке VatiBox глуб. 50 мм, в кабель-каналах или колоннах
1	673 64	Точка доступа Wi-Fi 802.11 bg
1	673 65	Питание 230 В~ Кат. № 673 64 - Белый Кат. № 673 65 - Титан

Упак.	Кат. №	Розетки телевизионные
10	673 80	Розетка TV тип F 0-2400 МГц С винтовыми зажимами
10	673 81	Розетка TV (гнездо) (0-2400 МГц)
10	673 82	Розетка TV (штекер) Топология каб. сети – «звезда» Затухание ≤ 1,5 дБ (0-2400 МГц)
10	673 86	Розетка TV проходная Топология каб. сети – «шлейф» Затухание ≤ 14 дБ (0-2150 МГц)
	673 87	Розетка TV оконечная Топология каб. сети – «шлейф» Затухание ≤ 10 дБ (0-2150 МГц)



Таблица выбора рамок и суппортов (стр. 522-523)

Упак.	Кат. №	Розетки TV-FM
		Для кабельной сети, эфирного телевидения или линий амплитудно-модулированного приема MABLR (коллективный прием через спутниковую антенну без индивидуального демодулятора) TV: 5-68/120-862 МГц FM: 87,5-108 МГц Канал обр. сигнала на TV-коннектор
10	673 83	Розетка TV-FM Затухание ≤ 1,5 дБ
10	673 84	Розетка TV-FM проходная Рекомендуется исп. усилителя До 4 розеток на 1 линию Затухание при проходе 2 дБ Затухание при ответвлении 14 дБ
10	673 85	Розетка TV-FM оконечная Рекомендуется исп. усилителя Затухание 10 дБ

Упак.	Кат. №	Розетки TV-FM-SAT
		Для эфирного и спутникового телевидения с индивидуальным демодулятором. Для приема цифровых передач (спутниковых каналов) Оснащены безвинтовым зажимом для подсоединения коаксиального кабеля TV: 5-68/120-862 МГц, FM 87,5-108 МГц, SAT: 950-2 400 МГц Затухание ≤ 2 дБ
10	673 88	Розетка TV-FM-SAT
10	673 89	Розетка TV-FM-SAT 2 кабеля Позволяет добавление спутниковой антенны в существующую установку без сумматора, за счет подкл. второго кабеля к розетке

Упак.	Кат. №	УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений)
		Класс 2/3. Устанавливается непосредственно вблизи защищаемого информационного или электронного оборудования и используется совместно с УЗИП, установленном в щитке (стр. 176). Подсоединяется к одной или нескольким силовым розеткам. Позволяет обеспечить защиту до 5 розеток (или 10, если в одной коробке установлены 2 розетки). Соответствует стандарту NF EN 61 643-11 Номинальный разрядный ток (In): 1,5 кА Максимальный разрядный ток (Imax): 6 кА Уровень напряжения защиты (Up): L-N: 1 кВ Напряжение при разомкнутой цепи (Uoc): 3 кВ Ус L-N: 255 ВА Индикация: - зеленый: нормальная работа УЗИП - красный: заменить сменный модуль
1	671 93	16 А - 250 В~ - 50/60 Гц
1	676 93	Сменный модуль для Кат. № 671 93